

SENSORES DE CORRIENTE CON NÚCLEO FERROSO

PZ1000 / PZ100 PZ50 / PZ20



PZ1000

Aplicaciones:

Medición de corrientes directas en grandes clientes.
Precisión $0.5\% \pm 0.02$ FE
Corriente primaria: 1000A máximo
Corriente mínima: 1A
Diámetro de ventana: 40mm
IEC 61010-1, 600V CAT III
Peso 520gr



PZ100

Aplicaciones:

Medición de corrientes en espacios reducidos
Medición de corrientes de secundario de transformador
Precisión 0.5%
Corriente primaria: 100A máximo
Corriente mínima: 100mA
Diámetro de ventana 20mm
IEC 61010-1, 600V CAT III
Peso 370gr



PZ50 / PZ20

Aplicaciones:

Medición de bajas corrientes
Medición de corrientes de secundario de transformador
Precisión 0.5%
Corriente primaria: 50A máximo (PZ50) / 20A máximo (PZ20)
Corriente mínima: 50mA (PZ50) / 10mA (PZ20)
IEC 61010-1, 300V CAT IV
Peso 250gr





M. J. Haedo 3992 - Florida (B1604CXH)
Buenos Aires - Argentina
Tel. : 5411 4761-9415
www.ecamec.com.ar